

AUX Kombinációtáblázat

Az alábbi táblázat segítséget nyújt annak kiválasztásában, hogy egy adott multi kültéregységre, milyen kombinációban, mennyi és mekkora teljesítményű free match beltéregységet lehet rákötni.

MX 218 Pro Dual – 18K Javasolt kombinációk

1 beltéri	2 beltéri	
9	9+9	
12	9+12	
18		

MX 327 Pro Trial – 27K Javasolt kombinációk

1 beltéri	2 beltéri	3 beltéri	
18	9+9	12+12	9+9+9
	9+12	12+18	9+9+12
	9+18		9+12+12

MX 436 Pro Quattro – 36K Javasolt kombinációk

1 beltéri	2 beltéri	3 beltéri	4 beltéri
24	9+9	12+12	9+9+9
	9+12	12+18	9+9+12
	9+18	12+24	9+12+18
	9+24	18+18	9+12+24
			12+12+12
			12+12+18
			9+9+9+9
			9+12+12+12
			9+9+9+12
			9+9+9+18
			9+9+12+12

MX 542 Pro Penta – 42K Javasolt kombinációk

1 beltéri	2 beltéri	3 beltéri	4 beltéri	5 beltéri
24	9+9	18+18	9+9+9	9+18+18
	9+12	18+24	9+9+12	12+12+12
	9+18		9+9+18	12+12+18
	9+24		9+9+24	12+12+24
	12+12		9+12+12	12+18+18
	12+18		9+12+18	12+18+24
	12+24		9+12+24	18+18+18
				9+9+9+9+9
				9+9+9+9+12
				9+9+9+9+18
				9+9+9+12+12
				9+9+12+12+12
				12+12+12+12

Megjegyzés: A felsorolt kombinációktól való eltérés teljesítménycsökkenéshez, működészavarokhoz és a berendezés meghibásodásához vezethet.